



OPTIKA Mérnökiroda Kft.
OPTIKA Engineering Ltd.

ADATLAP/ DATASHEET

"Optikai megoldások az ipar és a műszaki élet számára"
"Optical solutions for the industry and science"

1121 - Budapest
Konkoly- Thege Miklós u. 29-33.
Tel.: +36 (1) 392-2278
Fax: +36 (1) 392-2555
E-mail: info@omi-optika.hu
HUNGARY



JELLEMZŐK/SPECIFICATIONS

| | |
|---|--|
| Megnevezés/ Designation : | Nagyteljesítményű LED háttérvilágító / High Power LED Backlight |
| Típuszám/ Product number: | 3-219-000 |
| Bemenet/Input: | Bemeneti feszültség / Input Voltage: 24V DC (nom.) Bemeneti áram / Input Current: 10,8A @ 24V DC Teljesítmény / Power Consumption: 260W @ 24V DC |
| Kimenet/Output: | 400 db fehér LED (4000K) / 400 pcs of white LEDs (4000K) ~24000 lm @ 24V DC |
| Világítási paraméterek/ Lighting parameters: | Világító felület/ Active Surface: 180 x 180 mm |
| Bekötés/Wiring | 3 pólusú ipari csatlakozó / 3 pin industrial connector pin1: LD+ / FAN+ pin2: LD- pin3: FAN- |
| Ház anyaga/ Housing material: | Fekete eloxált alumínium / Black anodized aluminium |
| Méreték/Dimensions: | 200 x 240 x 81 mm |

Az előlap cseréje / Changing the front panel:

Lazítsa meg a rögzítő fülek csavarjait, és csúsztassa ki a cserélni kívánt előlapot a hornyok mentén. Helyezzen be új előlapot, majd húzza meg ismét a csavarokat./

Loosen screws of the clamping plates then remove front panel by sliding it along and out of the grooves. Insert new panel then tighten fixing screws.

